



## LED OP A60 10W/827 E27 SENSOR BX

Sensorljuskällor har en inbyggd ljussensor som reagerar på omgivningsljuset och tänder upp när det blir mörkt. Ljuskällan tänder automatisk upp vid ca 10-15 lux och släcker när det åter blir ljusare. Mycket lämplig för utomhusbelysning eller fönsterbelysning.

Styrning lcke dimbar

Kupa typ normal



PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
<b>LED OP A60 10W/827 E27 SENSOR BX</b>					
4713755	8293669	6435200243980	60 x 120 x 60	Spjutförpackning	AIRAM LED

TEKNISKA DATA (ETIM)			
ETIM klass	EC001959	Märkspänning till (V)	240
Energieffektivitetsklass	A+	Märkspänning från (V)	220
Diameter (mm)	60	Längd (mm)	120
Dimningsbar	Nej	Min. number of switching cycles	500000
Spänningstyp	AC		827
Socket	E27	Ljusflöde (lm)	806
Medellivslängd (h)	25000	Luminous flux (max) (lm)	806
Effekt ljuskälla	10	Luminous flux (min) (lm)	806
Lamp power (max) (W)	10	Färgtemperatur (K)	2700
Lamp power (min) (W)	10	Färgtemperatur (max) (K)	2700
Lampform	Standard	Färgtemperatur (min) (K)	2700
Glastyp	Opal	Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89